

干线放大器 型号:ZL-GF-400R

功能描述

用于补偿室内分布中的信号传输损耗,高线性的功放技术结合上下行增益的平衡设计,使得系统更加稳定可靠。

特点

- 工作状态指示(参数与告警)
- 告警提示(每通道告警)
- 告警提示音
- 实时运行状态显示
- 参数可调
- 开站ATT自动调节(多载波数量设定)



技术参数

性能指标	
频率范围 (MHz)	350-390/400-430
带宽	2MHz
机箱	壁挂机箱
整机输出	10W @ 0dBm输入
增益	≤43dBi(上下行平衡)
可调衰减	≤30dB(上/下行, 步进1dB)
互调	≤-45dBc @ 2 Tone/12.5KHz
输入端口承载功率	≤10dBm
ALC	40dBm
带内波动	±1dB
输出驻波比	≤1.5
传输线	半柔缆
环境温度	-20°C~85°C
环境湿度	95%
机械规格	
产品尺寸	(mm) 440* 280* 110
重量 Kg	8

了解更多产品信息,请致电021-66369573或浏览网址www.zhengluit.com